



Základní informace

- Žárovka je ovladatelná klasickým vypínačem nebo pomocí mobilního telefonu aplikací **Smart Life** pro Android i iOS
- Podporuje hlasové ovládání přes **Amazon Alexa** nebo **Google Assistant**
- Umožňuje výběr z **16 milionů barev**
- Nastavitelná je teplota světla i jas
- Podporuje stmívání i barevné scény
- **Vzájemná synchronizace více žárovek** v rámci aplikace Smart Life a společné ovládání (např. vyp./zap., změna barvy všech žárovek najednou)
- Podporuje chytré scénáře, časovač i rozvrh
- Ovladatelná z více zařízení

Párování s aplikací Smart Life

1. Zkontrolujte, zda je váš telefon nebo tablet připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Naskenujte QR kód / hledejte aplikaci „Smart Life“ na Google Play (Android) nebo na App Store (iOS).
3. Nainstalujte aplikaci a zaregistrujte si účet.
4. V aplikaci vyberte „Přidat zařízení“ nebo stiskněte znaménko „+“ v pravém horním rohu.
5. V seznamu vlevo vyberte „Lighting“, poté vyhledejte a vyberte „Světla (Wi-Fi)“.
6. Zadejte síť Wi-Fi a heslo.
7. Žárovku našroubujte do objímky. Ihned po prvním zapnutí by žárovka měla být připravena k párování. To poznáte tak, že začne rychle blikat (cca 2x/sec.). Pokud blikat nebude, 3x ji pomocí vypínače vypněte a zapněte, pak počkejte, než žárovka začne rychle blikat.
8. V aplikaci potvrďte „Confirm the light is blinking rapidly“.
9. Po dokončení párování, již můžete žárovku z mobilu ovládat odkudkoli, stačí přístup k internetu.



Alternativní připojení v AP módu (pokud nastane problém s výše uvedeným postupem):

1. Postupujte stejným způsobem až do kroku 6.
2. Po zadání názvu Wi-Fi a hesla, ale v aplikaci klikněte v pravém horním rohu na „EZ Mode“ a přepněte na „Režim AP“.
3. Žárovku znovu 3x vypněte a zapněte, měla by se nyní rozblikat pomaleji (cca 1x/sec.).

4. V aplikaci pak potvrďte „**Confirm the light is blinking slowly**“ a klikněte na „Další“.
5. V tuto chvíli se přepněte do nastavení Wi-Fi sítě na vašem mobilním zařízení a zde vyhledejte síť s názvem „**SmartLife-XXXX**“ a připojte se k ní, tím začne párování.
6. Vraťte se zpět do aplikace Smart Life a počkejte na dokončení párování.

Používání aplikace



Rozhraní se v závislosti na verzi vaší aplikace může mírně lišit.

Technické specifikace

Pracovní napětí	AC85 - 265V
Příkon	9W (E27), 5W (E14)
Světelný tok	1000 lm (E27), 500lm (E14)
Barva světla	RGBCW
Počet barev	16 milionů
Objímka	E27 nebo E14 (dle typu)
WiFi připojení	2,4 GHz

Závěrečná ustanovení

Na vady způsobené nesprávnou manipulací, neoprávněným zásahem nebo opravou, ponořením do vody atp. se záruka nevztahuje. Prodávající neodpovídá za žádné ztráty ani škody způsobené porušením výše uvedených podmínek. Na výrobek se poskytuje záruka po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení.

Dovozce: Tenerlo s.r.o. IČ: 27442951 Kladská 1293/15, Praha 2, Česká republika

Prohlášení o shodě

Tenerlo s.r.o. prohlašuje, že žárovky Aluzan Color Sun E27 WiFi a Aluzan Color Sun E14 WiFi jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2014/30/EU a směrnicí 2014/35/EU.

Správná likvidace tohoto produktu

Toto zařízení by nemělo být likvidováno s jiným domácím odpadem. Mělo by být předáno na příslušné sběrné místo pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení.



V případě dotazů nás kontaktujte:

✉ info@aluzan.cz ☎ +420 737 371 922